

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby Vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte.

Montáž môže uskutočniť len kvalifikovaný pracovník s kvalifikáciou podľa vyhlášky. Pred inštaláciou vypnite prívod elektrickej energie.

Zavesenie na strop za oceľové lanká (obrázok 1)

1. Určite miesto, na ktoré chcete svietidlo umiestniť.
2. Vyvrtajte otvory, vložte do nich hmoždinky a skrutkovačom pripevnite skrutky do hmoždinky
3. Naskrutkujte lanko na skrutkovicu
4. Preveďte malé skrutky s podložkami plechovými držiakmi. Skrutky zaskrutkujte do zvyšných konektorov na oceľových lankách.
5. Nacvaknite dva plechové držiaky do drážok na zadnej strane svietidla.
6. Ak chcete upraviť dĺžku oceľových laniek, zatlačte poistku a lanko posuňte. Potom poistku uvoľnite.

Ak chcete svetlo pripevniť napriamo bez použitia oceľových laniek, použite k tomu dodávané plechové držiaky, podložky, skrutky a matice.

Vzájomné prepojenie viacero svietidiel (obrázok 2)

Súčasťou balenia sú štyri prepojovacie pliešky, ktorými môžete spojiť viacej svetiel dohromady.

1. Pomocou plochého skrutkovača odklopte kryt na jednom z koncov oboch svietidiel
2. Zložte veľký plastový kryt na spodnej strane oboch svietidiel
3. Potom odskrutkujte skrutky na prepojovacích plieškoch
4. Nasuňte pliešky do vnútorných drážok a pevne dotiahnite. Potom nasuňte pliešky do drážok s otvormi na hornej strane svietidla a skrutky pevne dotiahnite. Nacvaknite spodné kryty. viac obrázok 2.

K zaisteniu dochádza vyhnutím plieškov vplyvom skrutkovania. Nesnažte sa zaskrutkovať skrutky do otvorov pre zaistovacie packy koncových krytov.

Zapojenie prívodného kábla

1. Vypnite prívod elektrickej energie.
2. Zapojte drôty do svorkovnice:

L: Fáza = hnedý, alebo červený kábel

N: Nulový vodič = modrý, alebo čierny kábel

⊕: Uzemňovací vodič = zelenožltý kábel

Každý diel je potrebné napájať samostatne!

Parametre

Vstup	AC 220 - 240V	Svetelný tok	1500lm ± 5%
Príkon	18W	Teplota svetla	4000K (neutrálna biela)
Stupeň krytia	IP20	Materiál	Hliník
Rozmery	315x315x80mm	Prevádzková teplota	-15°C až +45°C

Jednotlivé LED zdroje nie je možné meniť.

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika. Na výrobok je vystavené prehlásenie o zhode podľa platných predpisov. Na vyžiadanie u výrobcu: info@solight.cz, prípadne na stiahnutie na www.solight.cz

