



# MPA-240R ECHO

Výkonový zesilovač  
se směšovačem

## Vlastnosti

- Výkon 240 W Rms • Prioritní režim
- Napájení 24V DC / 100 až 230V / AC • Echo
- Výstupy 4 Ω, 25 V, 70 V, 100 V • MP3 rekordér / přehrávač
- 3 x vstupy Mic/Link, 1 x Aux
- Fantomové napájení mikrofonů +24 V
- Kontrolní odposlech 1W / 8Ω • Výstupní LED indikátor

MP-240R ECHO je výkonový zesilovač se zabudovaným mixérem, profesionálně navržený pro veřejné ozvučení barů, obchodních center, supermarketů, hotelů různých velikostí, škol apod., kde je vyžadováno předávání informací a hudba na pozadí.

Zesilovač MP-240R ECHO v sobě kombinuje 240 W RMS zesilovač se směšovačem vstupů, které umožňují připojení mikrofonů, stereofonního zdroje a telefonního vstupu. Tři monofonní vstupy jsou k dispozici na kombinovaných vyvážených konektorech XLR / TRS 6,35 mm, jejichž citlivost lze upravit přepínačem u každého vstupu na linkovou nebo mikrofonní úroveň. V těchto vstupech je možné zapnout fantomové napájení mikrofonů s napětím 24 V. Jeden stereofonní vstup AUX umožňuje připojení externího zdroje signálu. Směšovat lze i signál z telefonní linky, kterou můžete připojit přes galvanicky oddělující transformátor. U mikrofonního vstupu Mic 1 a telefonní linky lze nastavit prioritu a automaticky přítomností signálu ztlumit ostatní signály na předem nastavenou úroveň. V zesilovači je zabudován modul přehrávače MP3 – 300 pro přehrávání i záznam zvuku na kartu SD nebo paměťové médium USB.

Pro mikrofonní vstupy je k dispozici Echo efekt s ovládaním na předním panelu.

K dispozici jsou konektory PRE OUT/AMP IN pro zapojení dalších zařízení pro zpracování signálu, jako jsou zpožďovací jednotky, ekvalizéry nebo systémy zpětné vazby, mezi směšovač a výkonový zesilovač.

## SPECIFIKACE TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Číslo modelu:	<b>MPA-240R ECHO</b>
Výstupní výkon (na impedanci 4 Ω):	RMS 240W/MAX330W
Napájecí napětí:	AC: přepínatelné 115 až 230V 50/60Hz, DC: 24V
Frekvenční rozsah:	80Hz až 16 kHz (± 3dB) MIC: -52dBV vyvážený vstup Phantom: -52dBV / 24V vyvážený vstup Line: -10dB vyvážený vstup Aux: -6dBV vyvážený vstup AMP IN: 0dBV nevyvážený vstup TEL IN: -10 dBV vyvážený vstup
Vstupní citlivost:	
Zkreslení T.H.D.:	≤ 0,1%
Odstup signálu od šumu S/N:	MIC > 65dB / AUX > 80dB / Phone > 65dB / Line > 75dB
Výstupy:	nízkoimpedanční 4 Ω, vysokoimpedanční 25V, 70V, 100V
Nastavovací prvky na čelním panelu:	3 x zesílení vstupů XLR, 1 x zesílení vstupu AUX 1 x nastavení basů a 1 x výšek, 1 x Master volume
BGM Modul:	přehrávač MP3 – 300/USB/SD
Rozměry (Š x H x V):	420 x 260 x 88mm
Hmotnost:	cca 11 kg

## Zadní panel zesilovače MPA-240R ECHO:

Specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.  
Omyly v textu a technických specifikacích vyhrazeny.



SEIKAKU TECHNICAL GROUP LIMITED  
NO.1 LANE 17, SEC.2, HAN SHI WEST ROAD,TAICHUNG 40151 TAIWAN  
Tel: +886-4-22313737 Fax: +886-4-22346757 www.seikaku.hk